



Situo RTS on 1-kanavainen radiokaukosäädin, jolla voidaan ohjata kaikkia SOMFY RTS moottoreita ja vastaanottimia. Yhdellä kaukosäätimellä voidaan käyttää enintään viittä (5) RTS moottoria ja/tai vastaanotinta.

HUOM!

Situo RTS kaukosäädin on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi seinään.

1 ▲ YLÖS

Kertapainallus tästä painikkeesta ohjaa aurinkosuojan kokonaan ylös.

2 my (SEIS) ja mahdollinen mieliasento

Kertapainallus tästä painikkeesta pysäyttää aurinkosuojan haluttuun kohtaan.

3 ▼ ALAS

Kertapainallus tästä painikkeesta ohjaa aurinkosuojan kokonaan alas.

4 MERKKIVALO

Punainen LED-merkkivalo syttyy hetkeksi aina kun kaukosäädintä käytetään.

my position = mieliasento

Tälle painikkeelle voidaan helposti ohjelmoida aurinkosuojan haluttu mieliasento (väliasento). Esim. terassimarkiisi puoliksi auki.

Mieliasennon ohjelmointi:

Aja aurinkosuoja haluttuun mieliasentoon ja pysäytä painamalla my painiketta. Paina my painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna niin kauan kunnes aurinkosuoja liikahtaa kerran edestakaisin. Mieliasento on nyt ohjelmoitu.

Mieliasennon poistaminen:

Aja aurinkosuoja haluttuun mieliasentoon painamalla my painiketta. Paina my painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna niin kauan kunnes aurinkosuoja liikahtaa kerran edestakaisin. Mieliasento on nyt poistettu.

Käyttö:

Kun haluat ohjata aurinkosuojaasi mieliasentoon, paina vain kerran my painiketta ja aurinkosuoja liikkuu ohjelmoimaasi asentoon.

HUOM! Aurinkoautomaatti ohjaa aurinkosuojan aina mieliasentoon, jos se on ohjelmoitu.



Lisätietoja tuotteista löytyy Somfyn RTS ohjekirjasta.