



Telis 1 RTS on 1-kanavainen radiokaukosäädin, jolla voidaan ohjata kaikkia SOMFY RTS moottoreita ja vastaanottimia. Yhdellä kaukosäätimellä voidaan käyttää enintään viittä (5) RTS moottoria ja/tai vastaanotinta.

**1 ▲ YLÖS**

Kertapainallus tästä painikkeesta ohjaa aurinkosuojan kokonaan ylös.

**2 my (SEIS) ja mahdollinen mieliasento**

Kertapainallus tästä painikkeesta pysäyttää aurinkosuojan haluttuun kohtaan.

**3 ▼ ALAS**

Kertapainallus tästä painikkeesta ohjaa aurinkosuojan kokonaan alas.

**4 MERKKIVALO**

Punainen LED-merkkivalo syttyy hetkeksi aina kun kaukosäädintä käytetään.

**my my position = mieliasento**

Tälle painikkeelle voidaan helposti ohjelmoida aurinkosuojan haluttu mieliasento (väliasento). Esim. terassimarkiisi puoliksi auki.

**Mieliasennon ohjelmointi:**

Aja aurinkosuoja haluttuun mieliasentoon ja pysäytä painamalla **my** painiketta. Paina **my** painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna niin kauan kunnes aurinkosuoja liikahtaa kerran edestakaisin. Mieliasento on nyt ohjelmoitu.

**Mieliasennon poistaminen:**

Aja aurinkosuoja haluttuun mieliasentoon painamalla **my** painiketta. Paina **my** painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna niin kauan kunnes aurinkosuoja liikahtaa kerran edestakaisin. Mieliasento on nyt poistettu.

**Käyttö:**

Kun haluat ohjata aurinkosuojaasi mieliasentoon, painat vain kerran **my** painiketta ja aurinkosuoja liikkuu ohjelmoimaasi asentoon.

**HUOM!** Aurinkoautomaatiikka ohjaa aurinkosuojan aina mieliasentoon, jos se on ohjelmoitu.

Telis 1 RTS mallistoon kuuluvat seuraavat kaukosäätimet:



**Pure**

Tyylikäs peruskaukosäädin

**Silver**

Tyylikäs metallin-  
hohtoinen kaukosäädin

**Lounge**

Hienostunut pianolakattu musta kaukosäädin

**Patio**

Iskunkestävä ja kosteus-  
suojattu kaukosäädin

Lisätietoja tuotteista löytyy Somfy:n RTS ohjekirjasta.